

KE-DM3010US99

Intelligenter adressierbarer Handfeuermelder der Excellence-Serie

Allgemein

Die KE-DM3000-Serie ist eine intelligente Reihe adressierbarer manueller Rufpunkte der Excellence-Serie. Der KE-DM3010US99 ist ein blauer, einfachwirkender Innen-MCP mit einer Funktionsanzeige „EVAKUIERUNGSSALARM“. Er wird komplett mit rücksetzbarem Element, Teststecker und Testschlüssel geliefert. Es sind mehrere optionale Zubehörteile erhältlich, um die meisten Anforderungen für die Installation im Innenbereich zu erfüllen.

Ästhetik

Dieses MCP mit Einzelfunktion ist ein Innen-MCP mit Standardprofil, das für die Oberflächen- und Unterputzmontage mit standardmäßigen oder herkömmlichen europäischen Verteilerdosen geeignet ist. Mit seinen Designer-Doppel-Dreifarb-LEDs bietet es eine 180°-klare Anzeige seines Betriebszustands, sogar von der Seite bei einer Durchgangsinstallation. Die saubere Oberfläche des MCP wird durch eine Zugangs- und Testtastenfunktion an der Vorderseite noch weiter aufgewertet.

Installations- und wartungsfreundlich

Der nach vorne gerichtete Zugang für einen optisch passenden Testschlüssel ermöglicht ungehinderten Zugriff unabhängig vom Installationsort. Der MCP-Schlüssel dient gleichzeitig als Test- und Demontagewerkzeug und ermöglicht das Entfernen der MCP-Frontabdeckung ohne zusätzliche Werkzeuge.

Kompatibilität

Die KE-DM3000-Reihe kann mit allen Brandschutzsystemen der Kidde Excellence-Serie verwendet werden und ist auch mit älteren Aritech-Brandschutzsystemen kompatibel. Sie können in vielen Fällen ohne CIE-Konfigurationsänderungen in bestehende Systeme integriert werden.



Einzelheiten

- Zuverlässiger manueller Melder mit Einzelfunktion für die Unterputz- oder Aufputzmontage
- Zwei dreifarbigige Statusanzeigen bieten 180°-Alarmsichtbarkeit
- Manipulationssicheres Design mit rücksetzbarem oder zerbrechlichem Element
- Unauffällige, nach vorne gerichtete Testeinrichtung
- Standardmäßige Montageoptionen ermöglichen eine einfache Nachrüstung bestehender Installationen
- Einbaudose mit Kabeleinführung hinten, oben und unten
- Schirmanschlussklemme in der Einbaudose für elektrisch störbehaftete Installationen
- Steckbarer Anschluss mit Durchgangsverbindung für einfache Installation und Tests vor der Inbetriebnahme
- Eine Alarmflagge auf der Vorderseite des Handfeuermelders ermöglicht die Alarmanzeige auch ohne Alarm-LEDs
- Schnelle, werkzeuglose Wartung mit dem Prüfschlüssel
- Bis zu 128 Geräte werden pro Ring unterstützt

KE-DM3010US99

Intelligenter adressierbarer Handfeuermelder der Excellence-Serie

Technische Spezifikationen

Allgemein

Statusanzeige	Doppel-LEDs, Alarm (konstant rot), Isoliert (konstant gelb), Fehler (gelb blinkend), Kommunikation (grün blinkend)
Benutzerschnittstelle	LEDs, Alarmflagge
Kompatibilität	Exzellenz und bewährte Brandschutzsysteme der Aritech-Serie
Konnektivität	2adriger Ring
Adressierungsmethode	Dip-Schalter

Elektrische Angaben

Netzteil	Loop-Stromversorgung
Betriebsspannung	17 bis 38 VDC
Aktueller Verbrauch	180 µA (Ruhestrom) 2.8 mA (Alarm)
Kabelspezifikation	0,404 bis 2,05 mm
Anzahl der Kabeladern	2
Terminals	4 (A+/A-;B+/B-)

Erkennung

Detektionsprinzip	Drucktaster/Schalter
Überwachung	Activated, Fault, Off
Reaktionszeit	< 3 s
Einbauhöhe	Wird durch lokale Vorschriften bestimmt

Physikalisch

Abmessungen	87 x 87 x 26 mm (ohne Montagegehäuse) 87 x 87 x 57 mm (mit Montagegehäuse)
Nettogewicht	110 g (ohne Montagegehäuse) 170 g (mit Montagegehäuse)
Farbe	Blau (RAL 5005)
Montage	Back box, Wandmontage
Material (Körper)	Schwer entflammbares ABS
Funktionelle Markierung	EVAKUIERUNGALARM

Umweltbedingungen

Vandalismussicher	Nein
Betriebstemperatur	-25 bis +72°C
Lagertemperatur	-25 bis +72°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 95% nicht kondensierend
Umgebung	Dringen
IP Klassifizierung	IP41

Regulativ

Kompatibilität	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Zertifizierung	CE

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Brandmeldetech N-MC-BB-U nirkmelder		MCP-Zubehör, intelligente Handmelder-Rückwand, blau
Brandmeldetech N-MC-FC nirkmelder		MCP-Zubehör - Klappdeckel für intelligenten Handfeuermelder
Brandmeldetech N-MC-FE nirkmelder		MCP-Zubehör - Intelligenter Handfeuermelder - zerbrechliches Element

